

УДК 517.926

Т.А.Крадїнова, В.М.Тимошук

Луцький національний технічний університет

ПАРАМЕТРИЧНІ КОЛИВАННЯ СИСТЕМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОПОРУ

Розглянуто випадок коливань системи у випадку відсутності опору. Встановлено визначальну функцію, яка дозволяє інтегрувати вихідне рівняння коливань такої системи. Розглянуті випадки коли корені характеристичного рівняння є дійсними та комплексними.

Ключові слова: параметричні коливання, диференціальне рівняння, визначальна функція.

Коливання механічних систем зі сталими параметрами достатньо досліджені. Але часто на практиці зустрічаються коливання в яких маса, опір чи коефіцієнт жорсткості є змінними. Вважається що такі закони руху описуються складно і тому використовуються наближені розв'язки, які визначають стійкі і нестійкі зони таких коливань [1,2]. Але закон коливного руху, швидкість, прискорення таких систем, не було знайдено. Якісні оцінки поведінки амплітуд і періодів коливань систем зі змінними масами, які отримані наближеними методами, розглянуто в [3].

Розглянемо рівняння коливань у випадку змінних коефіцієнтів маси, опору та жорсткості

$$m(t)\frac{d^2x}{dt^2} + \mu(t)\frac{dx}{dt} + c(t)x = 0. \quad (1)$$

В [4] показано, що загальний вигляд лінійних диференціальних рівнянь другого порядку зі змінними коефіцієнтами, що інтегруються в квадратурах мають вигляд

$$\begin{aligned} \frac{C_0}{[f'(t)]^2} \frac{d^2x}{dt^2} + \left\{ \frac{C_1}{f'(t)} - \frac{C_0 f''(t)}{[f'(t)]^3} \right\} \frac{dx}{dt} + C_2 x &= 0, \\ \frac{C_0}{f'(t)} \frac{d^2x}{dt^2} + \left\{ C_1 - \frac{C_0 f''(t)}{[f'(t)]^2} \right\} \frac{dx}{dt} + C_2 f'(t) x &= 0, \\ \frac{d^2x}{dt^2} + \left\{ C_1 f'(t) - \frac{C_0 f''(t)}{f'(t)} \right\} \frac{dx}{dt} + C_2 [f'(t)]^2 x &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

де $f(t)$ - визначальна функція, яка повинна бути неперервною на проміжку $t \in [0; +\infty)$, двічі диференційованою, і такою, щоб $f'(t) \neq 0$ на цьому проміжку. Сталі C_0, C_1, C_2 - коефіцієнти характеристичного рівняння відповідного (1) при новій змінній.

Перша форма рівняння інтегрованого в квадратурах відповідає випадку, коли жорсткість є сталою величиною; друга форма – коли маса, тертя та жорсткість є змінними; третя форма – коли маса буде сталою величиною.

Визначимо закон руху системи у випадку малого опору. Тобто розглянемо випадок неповного диференціального рівняння зі змінними коефіцієнтами при $\mu(t) = 0$.

Тоді рівність (1) приймає форму

$$m(t)\frac{d^2x}{dt^2} + c(t)x = 0. \quad (3)$$

Потрібно знайти який вигляд повинні мати коефіцієнти $m(t)$ та $c(t)$, щоб це рівняння інтегрувалось в квадратурах. Для цього спочатку визначимо $f(t)$. Використаємо першу форму вихідного рівняння (2). Тут

$$\mu(t) = \frac{C_1}{f'(t)} - \frac{C_0 f''(t)}{[f'(t)]^3}$$

Оскільки $\mu(t) = 0$, то після перетворень знаходимо

$$f''(t) = \frac{C_1}{C_0} [f'(t)]^2. \quad (4)$$

Позначимо $z = f(t)$, і $f'(t) = \frac{dz}{dt} = u$. Тоді

$$f''(t) = \frac{du}{dt} = u \frac{du}{dz}.$$

Підставивши дані позначення в (4) отримаємо

$$u \left(\frac{du}{dz} - \frac{C_1}{C_0} u \right) = 0.$$

Дане рівняння розбивається на два

$$u = 0 \quad \text{та} \quad \frac{du}{dz} - \frac{C_1}{C_0} u = 0. \quad (5)$$

Перше з них дає тривіальний розв'язок $f(t) = C$. Розв'яжемо друге з рівняння (5) методом розділення змінних

$$\frac{du}{u} = \frac{C_1}{C_0} dz.$$

Проінтегрувавши, знаходимо

$$u = b_1 e^{\frac{C_1}{C_0} z}, \quad (6)$$

де b_1 - перша стала інтегрування.

Враховуючи, що $u = \frac{dz}{dt}$, після розділення змінних в (6), отримаємо

$$e^{-\frac{C_1}{C_0} z} dz = b_1 dt.$$

Звідси знаходимо $z = -\frac{C_0}{C_1} \ln \left| -\frac{C_1}{C_0} (b_2 + b_1 t) \right|$,

де b_2 - друга стала інтегрування.

Повертаючись до позначень останнє рівняння можна переписати у вигляді

$$f(t) = -\frac{C_0}{C_1} \ln \left| -\frac{C_1 b_2}{C_0} \left(1 + \frac{b_1}{b_2} t \right) \right|. \quad (7)$$

Звідси знаходимо

$$f'(t) = -\frac{C_0 b_1}{C_1 b_2 \left(1 + \frac{b_1}{b_2} t \right)}. \quad (8)$$

Для визначення сталих b_1 та b_2 вибираємо такі початкові умови:

$$f(0) = -\frac{C_0}{C_1} \quad \text{та} \quad f'(0) = -\frac{C_0 k}{C_1},$$

де k - постійний коефіцієнт ($k > 0$).

Підставляючи ці величини в (7) та (8), отримуємо

$$b_2 = -\frac{C_0}{C_1}; \quad b_1 = -\frac{C_0 k}{C_1}.$$

Із врахуванням цього визначальна функція та її похідна відповідно набувають вигляду

$$f(t) = -\frac{C_0}{C_1} \ln(1+kt);$$

$$f'(t) = -\frac{C_0}{C_1} \cdot \frac{k}{1+kt}.$$
(9)

Використовуючи першу форму умов інтегровності (2), знаходимо

$$m(t) = \frac{C_0}{[f'(t)]^2} = \frac{C_1^2(1+kt)^2}{C_0 k^2}.$$

При цьому величини k та $\left(-\frac{C_0}{C_1}\right)$ є відомими.

Таким чином, вихідне неповне рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами (3), що дозволяє інтегрування в квадратурах, приймає вигляд

$$C_1 \left(\frac{C_1}{C_0}\right) \frac{(1+kt)^2}{k^2} \frac{d^2x}{dt^2} + C_2 x = 0.$$
(10)

Або в іншій формі

$$C_0 \frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{C_0}{C_1}\right)^2 \frac{C_2 k^2}{(1+kt)^2} x = 0.$$
(11)

Нагадаємо, що у випадку повних інтегрованих вихідних рівнянь їх кількість відповідає всій множині визначальної функції $f(t)$, що задовольняє трьом вищезгаданим умовам [4]. Однак, для інтегрування неповного рівняння (3), в зв'язку з додатковою умовою ($\mu(t)=0$), використовується тільки одна визначальна функція $f(t)$, яка має вигляд (9). З цієї причини рівняння Матьє [2]

$$\frac{d^2x}{dt^2} + (a + b \cos \omega t)x = 0,$$

яке завжди наводиться як приклад параметричних коливань, не було проінтегровано в квадратурах. В зв'язку з цим його аналіз завжди зводився тільки до визначення стійких та нестійких зон таких коливань.

Повернемось тепер до вихідного рівняння (10) або (11). Їх розв'язок у загальному випадку із врахуванням $f(t)$ з (9) приймає форму

$$x = K_1 e^{-r_1 \frac{C_0}{C_1} \ln(1+kt)} + K_2 e^{-r_2 \frac{C_0}{C_1} \ln(1+kt)}.$$
(12)

У випадку комплексних коренів характеристичного рівняння $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ після перетворень розв'язок (12) матиме вигляд

$$x = a(1+kt)^{-\alpha \frac{C_0}{C_1}} \sin \left[\frac{C_0}{C_1} \beta \ln(1+kt) + \gamma \right].$$
(13)

З механічної точки зору це є закон коливального руху нестационарної системи зі змінними амплітудами та періодами коливань.

У випадку дійсних коренів характеристичного рівняння $r_1 = g_1$ та $r_2 = g_2$ розв'язок (12) приймає форму

$$x = K_1 (1+kt)^{-g_1 \frac{C_0}{C_1}} + K_2 (1+kt)^{-g_2 \frac{C_0}{C_1}}.$$
(14)

Тобто ми маємо суму двох аперіодичних функцій.

Таким чином, у випадку малого опору, неповне лінійне рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами є інтегрованим, якщо визначальна функція $f(t) = -\frac{C_0}{C_1} \ln(1+kt)$. Тоді

при комплексних коренях характеристичного рівняння розв'язком є функція (13), яка описує нестационарні коливання. Якщо ж ці корені є дійсними, то розв'язком є аперіодична функція (14).

2. Вибрации в технике. Справочник в 6 т. / Под ред. В.В.Болотина. – М.: Машиностроение, 1979. – т.2. – 352 с.
3. Каюк Я.Ф., Ахмедов А. Пространственные движения цилиндрического тела переменной массы на упругом подвесе // Прикладная механика. – 1992. - №7. – с. 62-69.
4. О.Кислий, Б.Дутчак, Т.Римарук Види вихідних рівнянь параметричних коливань, які інтегруються в квадратурах // *Машинознавство.-2005.-№7.-С.15-19.*